

DIMMAX 520S

Marknadens **VASSASTE** dimmer!



- 0-520 W Halogen
- 0-200 W LED
- ALLA Dimbara laster
- Automatisk igenkänning av last
- Passar i apparatdosa
- Inbyggd Trappfunktion
- Upp till 30 meter signalkabel
- 100 % Ljudlös!
- E-nr 13 770 14

5

ÅRS
GARANTI

DIMINTEL
Din Expert för Ljusreglering och Intelligent Hem

Dimintell AB | Bredgatan 3 | 211 30 Malmö | www.dimmax.se

DIMMAX 520S –
Den Enda Dimmer
du Behöver!

HELA DIMMAX SORTIMENTET!

DIMMAX Inbyggnadsdimmers

STYRS AV EN ELLER
FLERA TRYCKKNAPPAR !



| TRYCKDIMMERS | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | S-Serien | | | C-Serien | |
| | Helt Elektronisk | | | Semi-elektronisk (med spole) | |
| | Klarar ALLA dimbara laster | | | Klarar allt utom bakkantsstyrning | |
| | Elektroniskt överlastskydd | | | Traditionell | |
| | Ljudlös ! | | | Visst ljud | |
| Benämning | 300S | 450S | 520S | 500C | 700C |
| E-Nummer | 13 770 10 | 13 770 11 | 13 770 14 | 13 770 12 | 13 770 13 |
| Belastning Halogen | 35-300 W | 35-450 W | 0-520 W | 40-500 W | 50-700 W |
| Belastning LED | 35-70* | 35-70* | 0-200 | 35-100* | 35-100* |
| Storlek | 50 x 42 x 18 | 57 x 54 x 19 | 50 x 42 x 18 | 50 x 42 x 18 | 57 x 54 x 19 |
| Montage | App dosa | Koppl dosa | App dosa | App dosa | Koppl dosa |
| Flera /vipp/stömbrytare | ja | ja | ja | ja | ja |
| Noll-ledare | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ |

* Endast vissa LED

DIMMAX för Appartskåp/DIN-Skena



| MULTIDIMMERS | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Styrning | Tryckknapp(ar) eller 0-10 V | |
| | Klarar allt utom bakkantsstyrning | |
| Benämning | 1-950 | 4-950 |
| E-Nummer | 13 770 15 | 13 770 23 |
| Belastning | 30-950 W | 30-3800 W |
| Storlek | 70 x 50 x 90 | 165 x 62 x 95 |
| Montage | DIN-skena | DIN-skena |

TIMEMAX Unik timer/trapp- automat för apparat- eller kopplingsdosa



Fakta:

- Justerbar tidsstyrning. 10 sekunder till 10 minuter.
- Enkel montering i befintlig apparat- eller kopplingsdosa.
- Kan styras av en eller flera parallellkopplade tryckknappar.
- Två utföranden – 20-500 respektive 1-1250 W
- Serviceiläge – Lång tryckning ger manuell tändning/släckning
- Mycket fördelaktigt pris !

TimeMax Enkel och perfekt lösning för
soprum, förråd, garage, toaletter, trappor m m!

| TIMER/TRAPPAUTOMAT | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Benämning | Timemax 500 W | Timemax 1250 W |
| E-nummer | 13 396 20 | 13 396 21 |
| Belastning min - max glödljus | 20 / 500 W | 1 / 1250 W |
| Belastning min - max lysrör | 20 / 250 W | 1 / 900 W |
| Storlek L x D x H i m.m. | 40 x 35 x 18 mm | 40 x 35 18 mm |
| Säkring | T 2 A | T 5 A |

5
ÅRS
GARANTI

DIMINTEL
Din Expert för Ljusreglering och Intelligent Hem

Dimintell AB | Bredgatan 3 | 211 30 Malmö | www.dimmax.se